

## TERMÉK LEÍRÁSA

A uLockme zárvezérlő elektronika, egy vezeték nélküli Bluetooth eszköz, melyre telefonkészülékkel kapcsolódva zárok és kapcsolók vezérlését teszi lehetővé otthonunkban, irodánkban. A termék képes több elektromos és sík mágneses zárszerkezet, világításkapcsoló, garázkapu illetve egyéb eszközök vezérlésére, telefonra letöltött alkalmazás segítségével. A működéshez mobiltelefon szükséges, amely rendelkezik Bluetooth 4.0 támogatással. Android 4.4 vagy későbbi verzióval működő készülékek, illetve Apple iPhone 4S vagy későbbi verzió, iPad 4, Mini2 vagy későbbi verziók.

## GYORS BEÜZEMELÉS LÉPÉSEI

1. Ulockme alkalmazás telepítése az adminisztrátor mobilkészülékére AppStore vagy GooglePlay használatával.
2. Bluetooth bekapcsolása az adminisztrátor mobilkészüléken
3. Termék bekötése a bekötési ábra szerint
  - a. Ha szükséges a relé nélküli kimenetekre relé panel szakszerű bekötése
  - b. Eszközök (elektromos zárok, lámpák, egyebek) szakszerű bekötése a relével ellátott kimenetekre
  - c. Gondoskodjon mágneszárok esetén védődióda zárolási elhelyezéséről
  - d. 230V-os eszközök bekötése esetén használjon segéd relét, illetve ajánlott a Finder által gyártott váltóáramú relék használata az ilyen fogyasztók kapcsolására
  - e. Vezérlő készülék tápellátásának bekötése (12-24V AC/DC)
4. Vezérlő készülék feszültség alá helyezése
5. Mobil alkalmazással a vezérlő használatba vétel, adminisztrátori regisztráció
  - a. Indítása után vezérlő felderítése, majd kiválasztása az alapértelmezett uLockMe névre koppintva
  - b. Megjelenő kapcsoló képernyővel együtt párosítási kérelmet fogadjuk el
  - c. Regisztráció kezdeményezése az egyik kapcsolóra koppintva
  - d. Megjelenő Registration felületen Username kitöltése, Continuous kulcs típus, Send gomb koppintás
  - e. Registration successful üzenet elfogadása után jobb felső Refresh icon megnyomásával kapcsoló állapotok frissítése, kulcsigényre kiválasztott kapcsoló Registered állapotra frissül, Keys és Events menü alul megjelenik.
6. Mobil alkalmazással a vezérlő kapcsolóinak, órájának és nevének beállítása
  - a. Settings menü, Gate, Garage, Light, Switch kiválasztása és gyári beállításainak ellenőrzése, módosítása, update gomb megnyomásával a vezérlő beállítások frissítése
  - b. Settings menü, Controller Info panel, Update Time gomb koppintásával vezérlő idejének beállítása mobil készülékünk időbeállítását veszi fel.
  - c. Settings menü, Device name és Device description szövegmezőinek átállításával a felderítés képernyőn megjelenített vezérlő nevet és kapcsoló képernyőn megjelenő leírását állíthatja be.

A készülék beüzemelése elkészült.

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és megvásárolta termékünket!

## A HELYES BEÜZEMELÉS

Kérem, részletesen olvassa végig a részletes HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, illetve a termék szakszerű beüzemeléséhez az ott 1.1., 1.2., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9.1 címszavak alatt leírtakat kövesse. Ezzel elkerülheti az esetleges hibás beüzemelést, vagy az illetéktelen nyitás hozzáférés lehetőségét!

Kérjük, hogy az eszköz beüzemelését az **1.2 címszó alatt leírtak valamint a hivatkozott telepítési leírás** figyelembevételével körültekintően végezze el a használatba vétel megelőzően. **A GYORS BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓT kizárólag gyakorlattal rendelkező műszerészek, biztonságtechnikai beszerelők illetve elektromos zárszerelők részére ajánljuk.** Abban leírtak csak a készülékre vonatkozó egyedi bekötési információkat részletezik, szakszerű beszereléshez szükséges általános beszerelési tudnivalókat nem tartalmaznak.

